

*Arkhipov's
Laboratory*

ИНСТРУКЦИЯ



MELO *St Plus*

Однотактный гибридный усилитель для наушников
«Мело *St Plus*» (6SN7 tube)

ОПИСАНИЕ

«Мело *St Plus*» - комбинированный двухкаскадный лампово-полупроводниковый телефонный усилитель популярного семейства Мело улучшенной комплектации.

Аппарат рассчитан на работу с динамическими наушниками любых фирм-производителей, имеющих импеданс **20-600 Ом**. Усилитель развивает на нагрузку 25-250 Ом выходную мощность равную 200мВт, на нагрузку 600 Ом - около 100 мВт. Входное сопротивление - 50 кОм. Полоса усиления частот по уровню - 3dB составляет 5Гц-200кГц. Для подключения наушников служит одно гнездо под джек 6,3мм.

Во входном каскаде, в качестве усилителя напряжения, использована лампа **6SN7**, а в выходном каскаде, усилителе тока, применяются транзисторы. Они выполняют функцию согласования высокого выходного сопротивления лампы с низким импедансом головных телефонов. Благодаря низкому анодному напряжению лампового каскада, выходные транзисторы без разделительного конденсатора подсоединяются непосредственно к аноду лампы. При этом анодный ток лампы является базовым током выходного транзистора. Такое решение, помимо получения хороших технических данных усилителя (высокой линейности фазо-частотных характеристик, высокой температурной стабильности и пр.), позволило получить и отличные музыкальные качества. Этому также способствует минимальное число каскадов в усилителе (и, как следствие, кратчайший путь музыкального сигнала от входа к выходу), однотактные **каскады**, работающие **в режиме класса «А»**, качественные комплектующие: **потенциометр** легендарной японской фирмы **ALPS**, линейные углеродные постоянные резисторы, электролитические конденсаторы фирм **Nichicon (серия Muse)**, **Matsushita**, **Rubycon**, **Elna**, RCA-разъемы **Cardas Audio** с родиевым покрытием, кармическая ламповая панель с позолоченными контактами цангового типа. Монтаж усилителя выполнен на печатной плате.

В выпрямителе усилителя использованы быстродействующие **диоды Шотки, LC-фильтр**, который позволяет получить питание с малым уровнем низкочастотных пульсаций. Кроме того, в данной версии Мело установлен сетевой фильтр, препятствующий проникновению высокочастотных помех из электросети.

Музыка, воспроизводимая «Мело *St Plus*», богата красками. Усилитель имеет теплое звучание, характерное для ламповой техники. При этом он обладает быстрой атакой и отличной детальностью звука, мощным, хорошо демпфированным низом и яркими высокими частотами.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Усилитель рассчитан на круглосуточную работу при максимально допустимой температуре окружающей среды +45 градусов. При этом надо учитывать, что внутри корпуса находятся мощные резисторы и теплоотводящие радиаторы выходных транзисторов. Для эффективного отвода тепла используется естественная конвекция. В днище корпуса, его боковой и верхней части расположены жалюзи, поэтому не допускается установка усилителя на мягкое основание, закрывающие доступ воздуха к днищу усилителя. Корпус усилителя в процессе работы нагревается, что является нормой.

«Мело *St Plus*» формально готов к работе через несколько минут после включения. Наушники подключаются с задержкой около 25 с (это время необходимо для предварительного прогрева лампы и заряда конденсаторов). Однако свой реальный звуковой потенциал усилитель начинает раскрывать как минимум после получасового прогрева.

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБЕННОСТЕЙ

- Работа в классе «А»
- Отсутствие общей ООС
- Тороидальный силовой трансформатор
- Внутренние соединения выполнены проводом в тефлоновой изоляции, обладающей малой адсорбцией энергии музыкального сигнала
- Одна лампа 6SN7 (Sylvania, RCA, Raytheon, CBS, Westinghouse etc.)
- 1 гнездо для наушников - 20-600 Ом
- Потенциометр (регулятор громкости) легендарной японской фирмы ALPS
- Транзисторы 2SC945, MJE15032G
- Карбоновые постоянные резисторы
- Электролитические конденсаторы Nichicon (Muse), Matsushita , Rubycon, Elna
- Сетевой фильтр, препятствующий попаданию в усилитель из электрической сети высокочастотных помех
- RCA-разъемы Cards Audio с родиевым покрытием
- Кармическая ламповая панель с позолоченными контактами цангового типа
- Деревянные щечки из цельного массива благородных сортов дерева (дуб, ясень, вишня, бук и пр.)
- Полностью ручная сборка и настройка элементов
- Каждый экземпляр усилителя проходит недельный цикл прогонки, контроля и прослушивания
- Пожизненная гарантия .

ОБЩИЙ ВИД



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотный диапазон	5 Гц – 200 кГц
Входное сопротивление	50 кОм
Входная чувствительность	400 мВ
Выходная мощность	100-200 мВт
Потребляемая мощность	ок. 12 Вт
Сопротивление наушников	20 - 600 Ом
Кол-во выходов на наушники	1
Входные разъемы	RCA
Выходные разъемы	джек 6,3 мм
Используемые лампы	1 x 6SN7 (6H8C)
Блок питания	Совмещенный
Источник питания	Сеть 220В
Материал корпуса	Сталь/Дерево
Цвет	Черный
Размеры, мм (Ш x Г x В)	155x320x150
Вес	3 кг